

N-21/N-214/C-21 ファームウェアVer.11.03のご案内

ネットワークボード用ファームウェア「Ver.11.03」では、以下一部の機能に変更があります。

- ①自動削除機能の拡張 … ネットワーク設定の自動削除機能が1分単位から指定可能となりました。
- ②画像保存形式の初期値変更 … 画像保存形式の初期値が「PDF」になりました。

古いバージョンから本体アップデートを行った場合、①②の機能を有効にするためには、機器設定リセット操作（工場出荷状態にもどす）をする必要がありますので、本体アップデートを行った後に以下の手順にて操作してください。


- ご注意）・自動削除機能を使用しないお客様、画像保存時のファイル形式をPDF以外（PNG・JPEG）に設定のお客様は本操作は不要です。本体アップデート操作により最適な状態となっておりますので、このままご使用ください。
- ・機器設定リセットを行うと、機器は工場出荷状態に戻りますので、事前に機能設定（カラー印刷禁止や消し忘れ防止など）を行っていた場合は、お手数ですが再度の設定をお願いします。

機器設定リセット手順


- ・電源が入っている（表示窓が点灯している）ことを確認してください。
- ・本体機器設定モードのとき、10秒間ボタン操作をしないと通常モードに戻りますので、10秒以内にボタン操作を行ってください。




1 本体機器設定モードに切り替える
電源 ボタンを押したまま印刷枚数 ボタンを押して、電源 ボタンを離すと本体機器設定に切り替わります。



2 [機能番号] を選択し、保存 ボタンを押す
印刷枚数 ボタンを押して（押すごとに変わりFFの次はF1に戻ります）[FF]の機能番号を選択し、保存 ボタンを押して決定します。



3 保存 ボタンを押す
もう一度、保存 ボタンを押して決定します。本体の機器設定がリセットされます。



4 本体機器設定モードを終了する
電源 ボタンを押すと、通常モードに戻ります。表示窓は印刷枚数表示に戻ります。



確認

ネットワーク接続し、ブラウザ→管理メニュー→セキュリティ設定画面にて「ボード本体ファイル自動削除」の設定に「分」の単位が追加されていることをご確認ください。

